

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/okragla-puszka-podlogowa-ppz1-r30-r5-306-mm-na-12-gniazd-do-betonu-pod-wykladzine-5-mm-p-44.html>



Okrągła puszka podłogowa PPZ1 R30 R5 306 mm na 12 gniazd do betonu pod wykładzinę 5 mm

Cena brutto	922,85 zł
Cena netto	750,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	755422010

Opis produktu

Okrągła puszka podłogowa na 12 gniazd, do montażu w wylewce betonowej, pod wykładzinę. Umożliwia montaż osprzętu w standardzie MOSAIC 45x45, w tym gniazd zasilających 230V, VGA, USB lub gniazd komputerowych RJ45/RJ12. Puszka jest przeznaczona do dyskretnej zasilania odbiorników jednofazowych i dostępu do sieci teletechnicznej. Puszki podłogowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie poprowadzenie tradycyjnej instalacji nie jest możliwe ze względu np. na duże powierzchnie (serwerownie, salony, szkoły, centra handlowe lub biura). Puszka posiada jedno wyjście kablowe w pokrywie.

Maksymalna grubość wykładziny 5 mm.

Umożliwia montaż do 12 gniazd w standardzie MOSAIC 45x45.

Minimalna głębokość otworu jaki należy zapewnić dla poprawnego montażu w istniejącej podłodze (minimalne zagłębienie puszek) 85 mm.

Minimalne wymiary jakie należy wyciąć/wykuć w istniejącej podłodze 590 x 590 mm.

Wymiary zewnętrzne metalowej kasety w której jest zamontowana otwierana pokrywa 471 x 471 mm.

Średnica zewnętrzna puszek w którą wchodzi uchylna pokrywa fi 306 mm.

Zakres regulacji wysokości poziomu kasety metalowej 70 - 110 mm.

Kolor szary RAL7011, wykonana z trwałego poliamidu. Pokrywę można zdemontować.

Puszkę montuje się poprzez cztery uchwyty na wkręty tak aby ramka puszek dociskała wykładzinę.

Puszka kompletna, gotowa do montażu w podłodze wylewanej. W skład kompletu wchodzi metalowa kasetka zalewana betonem oraz puszka podłogowa z kompletem adapterów do montażu gniazd. Gniazda należy zamawiać osobno.

Metalowa, aluminiowa kasetka montażowa posiada grubą, przezroczystą folię chroniącą wnętrze kasety przed zalaniem betonem. Folia osłonowa znajduje się na całej wysokości puszek. W folii ochronnej należy wykonać otwory pod przewody dochodzące do puszek. Przewody do puszek należy wprowadzać w rurach karbowanych, prostych lub w metalowych kanałach podłogowych zalewanych betonem. Puszka posiada przewód PE do uziemienia metalowej ramy oraz zaciski do trwałego zamocowania przewodów, zabezpieczając je przed przypadkowym wyrwaniem.

Metalowa kasetka zalewana betonem wykonana jest z aluminium. W rogach znajdują się specjalne narożniki w które wkręcone są śruby poziomujące. Śruby poziomujące M8 wbite są od strony podłoża (stropu) w stopki plastikowe wygłuszające pogłos kroków, a te z kolei są włożone w blaszane łapy które są przytwierdzone do podłoża kołkami montażowymi. Dodatkowo otwór w ramie w którym montuje się puszkę jest zasłonięty metalową blachą którą należy usunąć tuż przed montażem właściwej puszek.

Dzięki praktycznym uchwytnom puszkę można otworzyć bez żadnych narzędzi. Po otwarciu pokrywa pozostaje w pozycji pionowej ułatwiając podłączanie odbiorników.

Puszka przeznaczona do montażu w pomieszczeniach suchych. Dla pokryw i kaset zamkniętych spełnione są wymogi dla IP 30, dla pokryw i kaset z uchylonym wypustem i przy wyprowadzonych stamtąd kablach stopień ochrony wynosi IP 20.

- puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę
- puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton
- zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych
- kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67
- wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW

